




Inteligentny kontakt

Instrukcja obsługi
RSIO17002



Prosimy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zaktualizowane informacje dotyczące instrukcji obsługi znajdują się na stronie piriglobal.com

Inteligentny kontakt z funkcją pomiaru poboru prądu.
Działa poprzez sieć WIFI, bezpośrednio łącząc się z routerem. Posiada możliwość włączania i wyłączania w czasie rzeczywistym poprzez aplikację. Posiada możliwość ustawienia godzin włączenia i wyłączenia. Posiada możliwość włączenia lub wyłączenia po zadanym czasie. Mierzy w czasie rzeczywistym pobór prądu. W aplikacji poza bieżącym wskazaniem widoczna jest historia poboru prądu. Montaż bez narzędzi.



1

Inteligentny kontakt
1. Zasilanie AC 220V (pełny zakres napięcia)
2. Średni pobór prądu mniej niż 0.5W
3. Maksymalna moc podłączonego urządzenia 3000W
4. Zakres napięcia 110VAC - 240VAC
5. Bieżące wskazania poniżej 16A
6. Wskazania zakres mocy poniżej 3000W
7. Dystans do 100 metrów otwartej przestrzeni
8. Zakres temperatury -10 +50 C
9. WIFI standard IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
10. Wilgotność maks 95%RH
8. Wymiary zewnętrzne 79.6*47.9*59mm


Inteligentny kontakt
specyfikacja

2

Szybka instalacja


Zainstaluj aplikację na swój telefon. Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS. Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją a następnie zarejestruj swoje konto, podaj adres email i hasło. Na podany email otrzymasz wiadomość aktywującą twoje konto.

3



4

• Upewnij się że telefon jest podłączony do sieci WIFI. W aplikacji kliknij  i dodaj „kontakt z funkcją pomiaru” następnie na urządzeniu wciśnij przycisk sieci na 5 sekund aż czerwona dioda zacznie migać




5

• Wprowadź hasło WIFI
* sieci WIFI musi posiadać połączenie z Internetem *telefon przed parowaniem musi być połączony z siecią WIFI


• Czerwona dioda miga szybko do momentu zakończenia parowania. Po zakończeniu parowania sprawdź czy kontakt znajduje się na liście urządzeń

6



7

• W aplikacji możesz śledzić bieżące wskazania poboru prądu jak również historyczne dane



8

• Kontakt może współpracować z takimi urządzeniami jak lampy, telewizory, ekspresy do kawy, lodówki, klimatyzatorami i innym artykułami gospodarstwa domowego. Kontakt jest przeznaczony do użytku wewnętrznego

! Wybierz właściwy model kontaktu



9

Działanie i wskazania diody LED

czerwona dioda szybko miga	kontakt szuka sieci
czerwona dioda wolno miga	brak sieci, kontakt wyłączony
czerwona dioda świeci się	brak sieci, kontakt włączony
niebieska dioda świeci się	kontakt jest w zasięgu sieci i jest włączony
brak świecenia diody	kontakt jest w zasięgu sieci, kontakt wyłączony

10

Firma Piri nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego używania systemu. Dołączone do urządzeń baterie nie są ich integralną częścią, nie podlegają reklamacji, a firma Piri nie bierze odpowiedzialności za ich prawidłowe działanie. Deklarowany zasięg działania sieci Zigbee jest oparty na badaniach laboratoryjnych i dotyczy otwartych przestrzeni. Należy mieć na uwadze że materiały wykorzystywane do budowy domów i mieszkań, grubość ścian i warunki pola elektromagnetycznego mogą mieć wpływ na znaczne ograniczenie zasięgu sieci. Firma Piri udziela 2 letniej gwarancji na terenie UE. Ze względu na ciągłe udoskonalanie urządzeń i oprogramowania produkty i oprogramowanie może ulec zmianie. W przypadku wyłączenia prądu lub wyłączenia sieci WIFI, po ponownym włączeniu należy sprawdzić działanie systemu. System powinien działać, w przypadku jeśli nie działa należy ponownie zainstalować centralę i urządzenia.

Aktualne informacje zawsze znajdziecie na piriglobal.com



11